

**DC voltage electronic detector with visual and acoustic signalling for use on railway lines and installations.  
 Décteur DC à signal lumineux et sonore pour utilisation sur lignes et installations ferroviaires.  
 Detector voor gelijk-spanning met visueel en acoustisch signaal voor installaties en lijnen van de spoorwegen.**

- Voltage use : 500 to 3600 V DC
- Suitable for indoor and outdoor use.
- Double signalling of voltage presence: intermittent acoustic and visual by flashing of 2 red led-lights and 2 green led-lights.
- The operative voltage absence is indicated by the 2 green led-lights permanent on.
- Built-in self control check for testing the accurate working of the voltage detector before use.

Equipment consists of :

- Cylindrical box made out of polycarbonate, diameter 58 mm with attachment with threading for connection onto the head of the insulating rod.
- 1 Metallic contact probe hook shaped.
- 1 Alkaline battery 9 V.
- 1 Electrolytic copper cable covered by silicone sheath for connection to the ground clamp.  
Section 1 mm<sup>2</sup>, length 8 m (other lengths on demand).
- 1 Ground clamp (opening 40 mm)
- 1 Case containing the detector.
- 1 Insulating rod made out of resin reinforced by fiberglass, total length 4 m in 2 elements (different lengths on demand).
- Heavy waterproof fabric bag

Ref. article : BINRTC3600

- Tension d'utilisation : 500 à 3600 V DC
- Pour utilisation intérieur / extérieur.
- Double signalisation de la présence de tension, sonore puissante cadencée et lumineuse clignotante des 2 diodes rouges et des 2 diodes vertes.
- L'absence de tension est signalée par 2 leds verts allumés en permanence.
- Dispositif d'autocontrôle incorporé pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil avant chaque utilisation.

L'équipement comprend :

- 1 Boîtier cylindrique en polycarbonate, diamètre 58 mm avec embout fileté pour le raccord sur la tête de la perche isolante.
- 1 Electrode de contact en métal en forme de crochet.
- 1 Batterie alcaline 9 V
- 1 Câble de connexion entre l'étau et le détecteur en cuivre sous gaine siliconée.  
Section 1 mm<sup>2</sup> - longueur 8 m (autres longueurs sur demande)
- 1 étau de terre (ouverture 40 mm)
- 1 coffret de transport.
- 1 perche isolante en tube composite fibre de verre synthétique, type P2/400 longueur 4m en 2 éléments. (autres longueurs sur demande)
- 1 housse de transport.

Ref. article : BINRTC3600

- Gebruikspanning : 500 à 3600 V DC
- Voor binnen- en buitendienst
- Dubbele spanningsaanwijzing door acoustisch en lichtsignaal door flikkering van 2 rode en 2 groene leds.
- Spanningsafwezigheid aangeduid door 2 groene leds die aanblijven.
- Ingebouwde autocontrole quartz generator om de goede werking te controleren voor elk gebruik.

Het toestel bestaat uit :

- 1 cilindrische polycarbonaat koker diameter 58 mm, met een geschroefd draad onderstuk voor montering op isolerende stok.
- 1 Haakvormige contactelectrode in metaal.
- 1 Alkaline batterij 9V
- 1 koperen gesiliconeerde connectiekabel tussen de aardingsklem en de meetkop.
- Sectie : 1 mm<sup>2</sup> - Lengte 8 m (andere lengtes op aanvraag).
- 1 aardingsklem (opening 40 mm)
- Transportkoffer
- 1 isolerende stok vervaardigd uit synthetische glasvezel, type P2/400, lengte 4m in 2 elementen (andere lengtes op aanvraag).
- 1 transportzak

Ref. artikel : BINRTC3600

