

Perches de sauvetage

Fiche article

Les perches de sauvetage BINAME sont destinées à extraire une personne victime d'un arc électrique. Elles associent un tube isolant en polyester renforcé de fibre de verre à un crochet de sauvetage.



Visuel de la gamme

Applications et fonctionnement

Destinées aux postes électriques et aux cellules, ces perches permettent de retirer de la zone de danger une personne victime d'un choc électrique ou d'un arc électrique, notamment lorsqu'elle est inconsciente, blessée ou immobilisée par une contraction musculaire. Le crochet permet de saisir la victime par la taille pour l'extraire vers une zone sûre.

Caractéristiques

Tube en polyester renforcé de fibre de verre. • Couleur jaune. • Tube fermé aux extrémités. • Garde sur le tube. • Crochet de sauvetage.

Gamme disponible

Référence	Tension indiquée	Longueur
FS45	45 kV	1,95 m
FS72	72 kV	1,95 m
FS90	90 kV	1,95 m
FS110-2	110 kV	2 × 1,50 m
FS123-2	123 kV	2 × 1,50 m
FS225-2	225 kV	2 × 2 m

Précautions essentielles

Réservé à du personnel formé, dans le cadre des procédures de secours du site. Alerter les secours et faire mettre l'installation hors tension en priorité. Ne pas toucher directement une victime susceptible d'être encore en contact avec une source sous tension. Tenir compte des sols humides ou métalliques et employer les protections isolantes adaptées à l'intervention.

Choisir la référence adaptée à l'installation. Respecter le marquage du produit, la notice du fabricant et les procédures de sécurité du site.

Reddingsstokken

Productfiche

De BINAME reddingsstokken zijn bestemd om een slachtoffer van een elektrische vlamboog weg te trekken. Ze combineren een isolerende buis van glasvezelversterkt polyester met een reddingshaak.



Afbeelding van het assortiment

Toepassingen en werking

Bestemd voor elektrische onderstations en schakelcellen. De stokken dienen om een slachtoffer van een elektrische schok of vlamboog uit de gevarenszone te halen, ook wanneer deze bewusteloos, gewond of door spierkramp geïmmobiliseerd is. Met de haak wordt het slachtoffer om het middel gegrepen en naar een veilige zone getrokken.

Kenmerken

Buis van glasvezelversterkt polyester. • Gele kleur. • Buis aan beide uiteinden afgesloten. • Handbescherming op de buis. • Reddingshaak.

Beschikbaar assortiment

Referentie	Vermelde spanning	Lengte
FS45	45 kV	1,95 m
FS72	72 kV	1,95 m
FS90	90 kV	1,95 m
FS110-2	110 kV	2 × 1,50 m
FS123-2	123 kV	2 × 1,50 m
FS225-2	225 kV	2 × 2 m

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Voor gebruik door opgeleid personeel volgens de reddingsprocedures van de locatie. Waarschuw de hulpdiensten en laat de installatie bij voorrang spanningsloos maken. Raak een slachtoffer dat mogelijk nog in contact staat met een spanningsbron niet rechtstreeks aan. Houd rekening met natte of metalen vloeren en gebruik isolerende beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de interventie.

Kies de referentie die geschikt is voor de installatie. Volg de productmarkering, de instructies van de fabrikant en de veiligheidsprocedures op de locatie.

Rescue sticks

Product data sheet

BINAME rescue sticks are designed to pull a person affected by an electrical arc away from the hazard. They combine an insulating glass-fibre-reinforced polyester tube with a rescue hook.



Range illustration

Applications and operation

Intended for electrical substations and switchgear cubicles. These sticks help remove a person affected by electric shock or arc flash from the danger zone, including an unconscious or injured person or one immobilised by muscle contraction. The hook is placed around the victim's waist to pull them towards a safe area.

Features

Glass-fibre-reinforced polyester tube. • Yellow colour. • Tube sealed at both ends. • Hand guard on the tube. • Rescue hook.

Available range

Reference	Stated voltage	Length
FS45	45 kV	1.95 m
FS72	72 kV	1.95 m
FS90	90 kV	1.95 m
FS110-2	110 kV	2 × 1.50 m
FS123-2	123 kV	2 × 1.50 m
FS225-2	225 kV	2 × 2 m

Essential precautions

For trained personnel following the site rescue procedures. Alert the emergency services and prioritise having the installation de-energised. Do not directly touch a victim who may still be in contact with a live source. Take account of wet or metal floors and use insulating protective equipment appropriate to the intervention.

Select the reference suited to the installation. Follow the product markings, the manufacturer's instructions and the site safety procedures.